

Premer finožilnih in trdožilnih kablov z ustreznimi varovalkami.



Premer trdožilnih kablov [mm ²]	Premer finožilnih kablov [mm ²]	Maksimalna varovalka [A]	Maksimalna obremenitev [W]
1,5	0,75	6	1100
1,5	1,00	10	1800
2,5	1,50	16	3200
4,0	2,50	20	4200
6,0	4,00	25	5400

Barve žil kablov

Št. žil:	Kabel z zaščitnim vodnikom
3	ru/ze rjava sv. modra
4	ru/ze rjava sv. modra črna
5	ru/ze rjava sv. modra črna črna
	Kabel brez zaščitnega vodnika
2	črna sv. modra
3	črna sv. modra rjava
4	črna sv. modra rjava črna
5	črna sv. modra rjava črna črna